



## Specifikationer Erstatning for Osram Mouse HTM Transformer - 70VA / 12V | Dæmpbar - Egnet til LED og Halogen

[Vis produkt](#)

### Generel information

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 262094                                             |
| EAN                              | 8719157085908                                      |
| Mærke                            | Noxion                                             |
| Producent navn                   | Nox Electronic Transformer LED and Halogen 12V 70W |
| Antal i et karton                | 10                                                 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 2 år                                               |

### Teknisk information

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Teknologi          | Tilbehør              |
| Beskyttelsesniveau | IP20 - Næsten støvtæt |
| Dæmpbare           | Ja, kan dæmpes        |
| Max Wattforbrug    | 70                    |
| Input Volt (V)     | 220-240               |
| Output Volt (V)    | 12                    |

### Gear Information

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Armaturfarve | Hvid                     |
| Produkttype  | Switchgear - Transformer |

### Mål

|             |     |
|-------------|-----|
| Længde (mm) | 120 |
|-------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Bredde (mm) | 45 |
|-------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Højde (mm) | 28 |
|------------|----|

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**

